

ミッドスラント 1 用モニター改造キット取扱説明書

ミッドスラント 1 用キット

② D-SUB15ピンケーブル

③ 電源コード

④ 電源アダプター

⑤ RGBレベルボード ハーネス付


① 液晶モニター 取り付けブラケット付 TFTプロテクター付き

⑥ ミッドスラント 1 用 フィルター

⑦ OSDボード用 ように

OSDメニューのUPボタンを押すと
画面を 4 : 3 に設定できます

このADポート(グラフィックボード)はデルタ筐体も共用です



各種コネクターの接続

- 筐体側のRGB・電源コネクター
- モニターからのD-SUBケーブル
- RGBレベルボード
- ACアダプターからの100Vコンセント



OSDポートを添付の
ネジで固定してください

①まず古くなったCRTモニター
をとりはずします



④ この時、ロック用のブラケットは
上に乗せて固定してください



⑤ フィラーをモニターの上に乗せます



②液晶モニターを、セットアップする前に

- D-SUBケーブル(モニター信号ケーブル)
- OSD(モニターサイズや色合い調整)ケーブル
- モニター電源

の三つのハーネスをとりつけます

モニター電源コード OSDハーネス D-SUBケーブル



③液晶モニターを置きます
もともと取り付けられていた
ビスを利用して固定します

